



X: Røgdetektorene monteres i loftet i en afstand af 1m til 5m, symetrisk på hver side af brandporten.

ANVENDELSE OG FUNKTION:

Holdemagneten monteres enten væggen eller på køreskinnen og ankerplade monteres på wiren til lukkevægten.

Magneten arbejder efter hvirvelstrømsprincippet:

Ved sluttet strømkreds er lukkevægten sat ud af drift.

Ved strømafbrydelse fra brandalarm-central, tidsur eller udløserkontakt, aktiveres lukkevægten som lukker brandporten.

I forbindelse med lukning af brandporte, forsynes magneten normalt med 24V DC fra ABDL-Centralen.

Når en af røgdetektorerne melder alarm, afbryder centralen strømmen til magneterne, og alle porte, der er koblet til den pågældende central, lukker automatisk.

Efter at alarmen er afstillet på centralen, kan porten atter åbnes og lukkevægten fastholdes af magneten.

Ved montage er det vigtigt, at ankerpladen ligger plant an mod magneten. Udløser-stiften i magnetens centrum eliminerer eventuel magnetremanens ved udløsning.